

低圧絶縁監視装置

LeakeleOne[®]

高精度な絶縁監視を必要な数だけ!



Leakele Oneの特長

- ① 单相、三相 Δ 、三相Yなど様々な電路に対応!
- ② 現場に合った出力方法が選べる!
※RS485又はアナログ出力(0-5V/1-5V/0-20mA/4-20mA)のいずれか
- ③ 8CH版Leakeleと組み合わせた運用も可能!
- ④ TrueR方式搭載により高精度なlor値を検出!

仕様

機能／仕様	概要
適用電路	単相／三相デルタ／三相スター
	チャンネル数：1ch 計測範囲：0～2000mA(lo／lor) 計測精度：±2% (但し、10mA未満は±0.2mA) 検出時間：1秒 最大値保持：計測したlo及びlorの最大値を自動記録 ※幹線測定で大口径ZCTをご利用の場合はご相談ください。
機能／精度試験機能	機能試験(各種警報動作確認)及び精度試験(測定精度確認)が可能 装置内部で基準電圧入力に同期した50mA以上の擬似漏洩電流(試験電流)を作成しループ線に出力 ※試験モード時は50mA以上で警報出力とする
警報通知	警報閾値を動作時間検出した際に警報LEDを点灯および、警報接点出力をメイク 警報閾値：1mA～2000mA(1mAステップ変更) 初期設定：50mA 検出時間：1～999秒(1秒ステップ変更) 初期設定：10秒
基準電圧入力	AC85Vrms～AC440Vrms 50Hz/60Hz
外部通信	接点出力：警報出力(ARM：a接点) ：装置故障(FAIL：b接点) 接点入力：警報解除入力(RET) RS-485通信：Modbus(RTU)準拠スレーブ装置 アナログ出力：0-5V／1-5V／0-20mA／4-20mA 出力 ※機種：接点のみ出力／接点出力+RS-485通信／接点出力+アナログ出力
装置電源	AC85V～240V 50／60Hz 15W以下(AC100V)
表示／操作	LED表示：POWER(緑)／ALARM(赤)／FAILURE(赤) LCD表示：計測値表示(7seg)／設定表示エラー・警報・メニュー表示(14seg) ボタン：MODE、▲(UP)／▼(DOWN)／SET／TEST／RETURN
外形寸法	86(W)×196(H)×158(D)mm、1.5kg以下

※上記仕様は開発中の為、予告なく変更する可能性があります。

※TrueRは株式会社So Brainの登録商標です。本製品は株式会社So Brainの特許ライセンスを受けています。

True
R_Ω



佐鳥電機株式会社

アプライドプロダクト事業本部 電力ソリューション部

〒105-0014 東京都港区芝1-14-10

TEL:03-3452-7181 Mail:leakele@satori.co.jp

■お問合せ・ご相談はお気軽に