



ポイント

★災害時にも心強い！大容量蓄電セット！

★収納性も抜群！小型タイプ！

★ソーラーパネルだけでも使用可能！

★ロングケーブル付きで快適仕様！

“持ち運べるコンセント！”
大容量500Wポータブル電源 &
折り畳み大型ソーラーパネル

3ステップで完成！魅力満点の【持ち運べるコンセント】

多用途 充電可能！

日頃のご使用だけでなく、旅行、キャンプ、ハイキング等も最適、地震など災害時にも非常電源としても大活躍！

5.5mm*2.5mm



3.5m
ケーブル付

DCコネクタ (5.5*2.5)
18V~22V 6A(最大)



- ①大型ソーラーパネルに日光を当てながら
- ②3.5mのロングケーブルをポータブル電源にして充電するだけ！
- ③【持ち運べるコンセント】の完成！

ソーラーパネルの使い方と魅力！

自立可能で、すぐに設置・使用できます。



設置に役立つ部品付属！
ペグ・カラビナフック・ミニハンマー



出力コネクター：定格18V 最大6A
USB出力ポート*3個搭載：DC5V 最大3A
(太陽光照射量によって左右されます。)

ソーラーパネルから直接
USB機器(スマホ)などへの充電も可能！



折り畳めばビジネスバッグサイズ！

ポータブル電源の使い方と魅力！ -1

① 3WAY充電方法！



② 多彩な出力方法！



ポータブル電源の使い方と魅力！-2

③ 暗闇での操作も安心LEDライト！

本体にはLEDライト搭載 連続点灯時間最大約100時間！

万が一の時、光りを確保する

停電対策
4W照明
100時間可！

明るい4W(40W相当)のLEDライトを搭載！

点灯時間はディスプレイで確認できる！
アウトドア・災害時の緊急電源としても一家に一台あると安心。



計画停電や長時間停電により生活に支障を起すことも...

④ 初心者の不安も解消！液晶ディスプレイ



※接続機器毎の使用時間及び消費電力(目安)が自動測定して表示される。
当社100W型AC投光器(LD-01Z)使用例



主な仕様



品番	SET-14520A JAN:4571461862286 ロット入数:1セット
セット内容	ポータブル電源:SPI-54AT ソーラーパネル:TYH-120WA
ポータブル電源容量	50Ah 540Wh 10.8V
ポータブル電源出力	①AC出力: AC110V 60Hz±2Hz ×2ポート(2芯・3芯兼用) 500W(瞬間最大1000W) 純正弦波出力 ②DC出力: DC出力(5.5PIN):DC12V 4A ×2ポート シガーライターソケット:DC12V 8A ×1ポート ③USB出力: USB-A:5V 2.4A ×2ポート QC3.0:5V 3A/9V 2A ×1ポート TYPE-C:5V 3A/9V 2A ×1ポート
ソーラーパネル出力	①DCコネクタ/DC出力口:18V~22V 6A(最大) ②DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル ③USB出力:5V 3A(最大)
充電電圧	ACアダプター:入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC 24V/3.75A カーチャージャー:12V/24V ソーラーパネル(別売り):120W/6A(Max)
充電時間	ACアダプター:約8~9時間 カーチャージャー:約8~9時間 ソーラーパネル:約9~15時間
サイズ	ポータブル電源:258*171*170mm(L*W*H) ソーラーパネル:①展開サイズ:520*1690mm/ ②折畳サイズ:520*380*20mm
重さ	ポータブル電源:約6.0kg ソーラーパネル:約4.9kg
主な材質	ポータブル電源:ABS+PC パネル:EVAラミネート+PVC防水 ポリエステル 1200D
セット内容	ポータブル電源SPI-54AT 、 ソーラーパネルTYH-120WA 、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書