



! 活線の誤切断

! 短絡事故

! ケーブルの跳ね

# 安全な場所から遠隔操作

## ケーブル切断事故から作業者を守る

世界初  
ブレードポジション  
センサー搭載  
切断完了をリモコン側  
で確認できます。

リモコン操作距離  
最大 70M※

※Bluetooth ワイヤレステクノロジーの  
特性上、ご利用になる状況  
(建物の構造・材質、障害物の有無など)  
によって、通信可能な距離は異なります。

マキタ 18V  
Li-ion バッテリーで  
駆動



※本工具は活線作業用ではありません。活線作業には使用しないでください。



リモコン式  
ケーブルカッターの機能

# TOOL OVER VIEW

made in Germany

Bluetooth 通信リモコン

## 操作距離 最大 70M\*

遮蔽物の無い環境での操作距離 70M  
※操作距離は使用環境により変わります。

## LED インジケーター

- 工具との通信状態
- 作業状況(切断完了)
- リモコン電池残量警告



本製品は、国内電波法令の技術基準に適合している無線機であることが証明されています。



## ブレードポジションセンサー

刃の位置をセンサーで検知  
切断完了をリモコン側で表示



## 軽量設計のカッター刃



## リモコンの ID 表示



## 単4電池 x1 本



Bluetooth 通信  
国内電波法認証済み

## 1台で2役モード切替が可能

リモコンモード、手動モードを切り替えて使用できます。



誤って活線を切断してしまう事故

作業者が不慮に活線に触れてしまう短絡事故

切断時に“跳ねた”ケーブルでの負傷事故

遠隔操作で  
ワンランク上の安全対策



	ESG65RMCCFM	ESG105RMCCFM
ヘッドタイプ	クローズ型（ギロチン型）	
切断範囲	～Φ65mm	～Φ105mm
適用材質	銅より線・アルミより線 ※ 鋼線NG	
出力	60kN	120kN
切断時間	2～13秒（切断対象物による）	
本体重量	6.0kg (バッテリー含む)	10.5kg (バッテリー含む)
本体サイズ (mm)	W76 x L499 x H345 (ハンドル含まず)	W87 x L620 x H367 (ハンドル含まず)
使用バッテリー	マキタ18Vリチウムイオンバッテリー ※ 容量5.0Ah以上	
使用温度範囲	-10°C～40°C	
使用リモコン	型番BTC3	
工具ケース	プラスティック	スチール

※ バッテリーは、マキタ純正18Vリチウムイオンバッテリーをご使用ください。

非純正バッテリーは使用しないでください。

※ バッテリーは、容量5.0Ah以上をお使いください。



## セット内容

ESG65RMCCFM



ESG105RMCCFM



工具本体、リモコンBTC3、トリガーリング、ハンドル、ケース

※ バッテリー、充電器は、別売です。

## 日本代理店 株式会社マルタカ電器 Klauke 事業部

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7-12-23

☎ 0586-75-5873 FAX 0586-75-5473

✉ info@klauke.jp ⚡ URL : <https://klauke.jp/>

詳しい情報は WEB で

## ■修理のご依頼お問合わせは・・・

Klauke 認定修理センター（日本）

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7-12-23

☎ 0586-75-5873 FAX 0586-75-5473

✉ support@klauke.jp

またはホームページの修理依頼フォームまで

## お問い合わせは ....

- このカタログは2022年4月に作成したものです。改良により予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。



Gustav Klauke GmbH  
Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0  
Klauke-Info@Emerson.com  
Klauke.com

