

MULTI

Let's Create
New Concepts of
Instruments

あなたはどっち派？

設備管理を**スマート**に。MULTIの絶監



or



IOタイプ
LS-7S



IOタイプ
LS-7SIRV



4G LTE 対応絶縁監視装置
LS-7S シリーズ

- ◆ 漏電 4 回路 温度 / 接点 4 回路
- ◆ 遠隔設定・現在値通報可能
- ◆ 分割型 ZCT 2 個付属
- ◆ NTTドコモ 4G LTE

■一般仕様

	LS-7S	LS-7SIRV
監視回路数	Io 4 回路 温度または接点 4 回路	Io または Ior ^{※1} 4 回路 温度または接点 4 回路
通信	NTTドコモ 4G LTE 回線	
使用温湿度範囲	0～50℃ 35～85%RH (結露なきこと)	
ケース材質	難燃性樹脂	
絶縁抵抗	DC500V 10MΩ以上	
耐電圧	AC1500V 1分間	
電源	AC100V 50/60Hz	
寸法・質量	W130×H200×D38mm 約450g	W130×H200×D38mm 約500g
付属品	φ22mm分割型 ZCT (ZCT-22FTV、ケーブル長 4m) ×2、電源コード、アンテナ、取付用マグネット (装着済)、単4アルカリ電池 ×3 (内臓)	
オプション	φ80mm分割型 ZCT (ZCT-80MS、ケーブル長4m) 温度センサ (MP-002、ケーブル長4m) ※2 アンテナ延長ケーブル 7m (LS-CB7) 12m (LS-CB12) 20m (LS-CB20) 位相角設定チェッカー (SET-IRV、LS-7SIRVのみ)	
価格	オープン	

※1 三相 4 線、異容量 V 結線、非接地回路での Ior 測定はできません。

※2 アンテナ1個につき 2本必要になります。

Iorタイプの厚みが変わります。
コンパクトになって場所を取りません。

従来品



59mm



LS-7SIRV

38mm

監視を助ける便利なオプション


増設用分割型ZCT

φ22mm (接地線用) **ZCT-22FTV**
(LS・MLA-200IRV用)
ZCT-22FTV-Y
(MLA-200LR用)



大口径のZCTで主幹を計測。漏電探査に便利！

φ80mm (主幹監視用) **ZCT-80MS**
(LS・MLA-200IRV用)
ZCT-80MS-Y
(MLA-200LR用)



増設用漏電検出アダプタ (φ22分割型ZCT2個付属)

漏電検出アダプタ (Ioタイプ) **MLA-200LR**



- ・漏電設定値 5 レンジ
- ・警報動作時はチャンネル毎にランプを点灯
- ・分割型 ZCT × 2 付属
- ・取付に便利なマグネット付
- ・ローパスフィルタ内蔵

漏電検出アダプタ (Iorタイプ) **MLA-200IRV**



- ・監視装置の電源位相を測定回路の電圧位相に変換し Ior 値を測定
- ・漏電監視 2 回路
- ・単相 2 線 / 単相 3 線 / 三相 3 線に対応
- ・漏電監視 : AC10mA～999mA で任意に設定可能
- ・バンドパスフィルタ内蔵

MULTI
Let's Create
New Concepts of
Instruments

マルチ計測器株式会社

本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-26 秋葉原村井ビル 7F

大阪営業所 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 3-6-12 ナンバグランドビル 701 号

TEL 03-3251-7013 (代) FAX 03-3253-4278

TEL 06-4395-5022 FAX 06-4395-5940

<http://www.multimic.com>

E-mail : otoiawase@multimic.com